



## ECG CDR 500 Titan

### CD-Radio

Product code: 150100774958

EAN: 8592131175525

- Zum Abspielen von CD, CD-RW
- AUX-Eingang
- PLL FM Radio mit digitaler Abstimmung
- 20 Vorwahlen für FM-Sender

- CD-Player
- CD, CD-R/RW
- PLL FM Tuner mit digitaler Abstimmung

- 20 Tuner-Vorwahlen
- LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- AUX-Eingang 3,5 mm

- Kopfhörerausgang
- Tonleistung 2 × 1 W
- Speisung: Netzspannung / Batterie 6 x C (nicht im Lieferumfang enthalten)

## Abspielen

Maximale Leistung (W)	2 x 1
CD-Player	ja
Kassettenrecorder	nein

## Tuner

Tuner-Typ	Digitaler Tuner
FM/AM	FM
Frequenzbereich	-
Vorwahl-Anzahl	20
PLL Empfänger	ja

## Stecker

AUX-IN	nein
USB	nein
SD Slot	nein
Kopfhörerausgang	nein

## Unterstützte Formate

SD unterstützte Formate	-
USB unterstützte Formate	-
CD unterstützte Formate	CD/CDR/RW

## Tonfunktion

Voreingestellter Equalizer	nein
Manueller Equalizer	nein

## Sonstige Funktionen

APS (automatisches Ausschalten bei Untätigkeit)	-
---	---

## Stromspeisung

Stromversorgung	AC 230 V ~50Hz
Batteriebetrieb	DC 9V (UM2X6)

## Technische Parameter

Farbige Ausführung	-
Anschlusswert (W)	14
Stromverbrauch im AUS-Zustand (W)	0.5

## Standardzubehör

Fernbedienung	nein
---------------	------

## Gewicht & gröÙe

BREITE (MM)	230
HÖHE (MM)	105
LÄNGE (MM)	197
GEWICHT (KG)	1.2

## Gewicht & gröÙe (Brutto)

BREITE SAMT VERPACKUNG (MM)	265
HÖHE SAMT VERPACKUNG (MM)	120
TIEFE SAMT VERPACKUNG (MM)	235
GEWICHT SAMT VERPACKUNG (KG)	1.5