


# ECG CDR 777 USB BLACK

## Radiomagnetofon

Product code: 150100394958
EAN: 8592131503281

- Odtwarzanie CD, CD-R/RW
- Odtwarzanie MP3 z CD/USB
- Tuner analogowy AM/FM
- Wejście USB dla MP3

## Wzmacniacz

| | |
|---|---|
| Maksymalna moc (W) | 2 x 0,8 |

## Odtwarzanie

| | |
|---|---|
| Odtwarzacz CD | tak |
| Magnetofon | nie |

## Tuner

| | |
|---|---|
| Typ tunera | analogowy |
| FM/AM | FM/AM |
| Zakres częstotliwości | FM 87,5 – 108 MHz, AM 520 – 1710 kHz |
| Liczba programów | |
| Odbiornik PLL | nie |

## Złącza

| | |
|---|---|
| AUX - IN | tak |
| USB | tak |
| Gniazdo SD | nie |
| Wyjście słuchawkowe | tak |

## Obsługiwane formaty

| | |
|---|---|
| Obsługiwane formaty SD | |
| Wspierane formaty USB | |
| Obsługiwane formaty CD | MP3, CD-R/RW |

## Funkcje dźwiękowe

| | |
|---|---|
| Zaprogramowane ustawienia korektora | nie |
| Ręczny korektor graficzny | nie |

## Pozostałe funkcje

| | |
|---|---|
| APS (funkcja automatycznego wyłączania w wypadku nieaktywności) | tak |

## Zasilanie

| | |
|---|---|
| Sieciowe | AC 230–240 V ~50Hz |
| Bateriowe | 6× bateria LR14 |

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Wymiary (sz x wys x gł) (mm) | |
| Masa (kg) | |
| Wersja kolorystyczna | czarna |
| Pobór mocy (W) | 13 |
| Pobór mocy w trybie wyłączenia (W) | <0,5 |

## Wyposażenie standardowe

| | |
|---|---|
| Pilot zdalnego sterowania | nie |

## Waga & wymiary

| | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ (MM) | |
| WYSOKOŚĆ (MM) | |
| DŁUGOŚĆ (MM) | |
| WAGA (KG) | |

## Waga & wymiary (Brutto)

| | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM) | |
| WYSOKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM) | |
| GŁĘBOKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM) | |
| WAGA Z OPAKOWANIEM (KG) | |